

Varstroj Varko 1305 / 1405

Uređaj za REL zavarivanje.



Varstroj Varko 1405

Postupak zavarivanja

- REL s obloženom elektrodom

Područje primjene:

- kućanstva
- manje hobi radionice

Za zavarivanje:

- tankih limova

Karakteristike:

- ANTI STICKING – automatsko isključenje struje zavarivanja nakon ljepljenja elektrode

Osnovna oprema:

- kabel za zavarivanjem s držačem elektrode
- kabel za masu
- maska za zavarivanje

Tehnički podaci Varstroj Varko 1305

Tehnički podaci Varstroj Varin 1404

TIP	Varko 1305	Varko 1405
Priključni napon:	1 x 230 V	1 x 230 V
Osigurač (spori):	16 A	16 A
Područje zavarivanja:	5 – 115 A	5 – 140 A
Intermitencija:	20% - 115 A 60% - 65 A 100% - 50 A	20% - 140 A 60% - 90 A 100% - 70 A
Promjer elektrode:	∅ 1,5 – 2,5 mm	∅ 1,5 – 2,5 / 3,25 mm
Masa:	5 kg	5,5 kg
Dimenzije:	330 x 135 x 270 mm	330 x 135 x 270 mm