

# CS – B71WE

Kolica za kutno i sučeono zavarivanje s okomitim kretanjem na baterijsko napajanje sa ON/OFF prekidačem

- Kolica za kutno i sučeono zavarivanje s okomitim kretanjem po tračnici jednostavno za korištenje zahvaljujući daljinskom upravljaču i lokalnoj ploči
- senzori zaustavljaju kretanje kolica i zavarivanje pri aktivaciji
- oscilator kontrolira širinu i može postaviti željenu širinu zavara za kvalitetno zavarivanje
- minimalizirani zazor zupčanika nudi različite konstantne brzine i podesive komande te dugi vijek trajanja pomoću posebnog motora sa reduktorom
- magnetizirana ručka za otpuštanje osigurava jednostavno i postavljanje i demontažu
- brzina kretanja u cm/min mogu se programirati uz pomoć korisničkog priručnika
- gorionik se može postaviti ravno ili savijeno



Općenito	Detalji Model	Specifikacije CS – B100C	Dodaci Kolica
	Ulazna struja	Litijeve baterije 14.4 V DC, 1.5 Ah: 6 sati/ 4.0 Ah:22 sata korištenja	Pribor za promjenu baterije
<b>Karoserija</b>	Dimenzije (Š x D x V)	362(Š) X 210(D) X 239(V)	-
	Težina	7,1 kg	-
	Metoda vožnje	RACK – PINION VOŽNJA	-
	Brzina kretanja	0-88 cm/min	-
<b>Gorionik</b>	Motor za kretanje	DC24V, 12 W, 5,000RPM	BLDC motor
	Gornji i donji kut	45° ± 10°	-
	Gornja i donja distanca	0- 40 mm ± 5°	-
	Prednja i stražnja distanca	0 – 60 mm ± 5°	-
	Motor za osciliranje	DC24V, 12W, 5,000RPM	BLDC motor
	Reduktor	1000:1	-
	osciliranje širina	±16°	-
	osciliranje brzina	0≈5 rpm /min	-
	Lijevi stop/ desni stop	0.0~9.9(sec)	-
	Udaljenost za rad daljinskim upravljačem	10 m	-