

# CS – 61WE

Kolica s oscilatorom za kutno i sučeono zavarivanje s okomitim kretanjem

- Kolica za kutno i sučeono zavarivanje s okomitim kretanjem po tračnici jednostavno za korištenje zahvaljujući daljinskom upravljaču i lokalnoj ploči
- minimalizirani zazor zupčanika nudi različite konstantne brzine i podesive komande te dugi vijek trajanja pomoću posebnog motora sa reduktorom
- oscilator kontrolira širinu i može postaviti željenu širinu zavara za kvalitetno zavarivanje
- senzori zaustavljaju kretanje kolica i zavarivanje pri aktivaciji
- magnetizirana ručka za otpuštanje osigurava jednostavno i postavljanje i demontažu
- brzina kretanja u cm/min mogu se programirati uz pomoć korisničkog priručnika
- gorionik se može postaviti ravno ili savijeno
- lako postavljanje korištenjem podesivih klizišta



	<b>Detalji Model</b>	<b>Specifikacije CS – 61WE</b>	<b>Dodaci Kolica</b>
<b>Općenito</b>	Ulazna struja	AC 110V – 230V, 50/60 Hz	-
	Dimenzije (Š x D x V)	345(Š) X 246(D) X 243(V)	-
	Težina	8,3 kg	-
<b>Karoserija</b>	Metoda vožnje	VOŽNJA NA 4 KOTAČA	-
	Brzina kretanja	0-98 cm/min	-
	Motor za kretanje	DC24V, 12 W, 5,000RPM	BLDC motor
<b>Gorionik</b>	Gornji i donji kut	0 – 40 mm ± 5°	-
	Prednja i stražnja distanca	0 – 30 mm ± 5°	-
	Motor za osciliranje	DC24V, 12W, 5,000RPM	-
<b>Oscilator</b>	Reduktor	1000:1	-
	osciliranje širina	±4°	-
	osciliranje brzina	0≈5 rpm /min	-
	Lijevi stop/ desni stop	0.0~9.9(sec)	-
	Udaljenost za rad daljinskim upravljačem	10 m	-